

EXTREACH

< Kullanılması Planlanan Ülkeler >

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	

CE 1177



www.unimo.com.tr



İthalatçı Firma
Merkez Teknik Servis

Rauf Orbay Cad. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane 34940 Tuzla İstanbul
Tel : +90(216) 427 7070 Fax : +90(216) 446 2424
web : www.nevada.com.tr e-mail : nevada@nevada.com.tr

İmalatçı



UNIMO Technology Co., Ltd.

479-12, BANGBAE-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL, KOREA 137-063

TEL : (82)2-3470-4400 FAX : (82)2-581-3107

http : [//www.unimo.co.kr](http://www.unimo.co.kr) e-mail : info@unimo.co.kr

UNIMO

EXTREACH



PZ-100_{NW}

PZ-400_{NW}

Profesyonel El Telsizi

Kullanım Kitabı

UNIMO Technology

- PZ-100NW / PZ-400NW Telsizinizi kullanmadan önce bu Kullanım Kitabını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

GARANTİ BELGESİ GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve...2....yıdır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Marka - Model No.	Extreach PZ-100NW / PZ-400NW
Seri No.	



Rauf Orbay Cad. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane
34940 Tuzla İstanbul
Tel : 0(216) 427 7070 Fax : 0(216) 446 2424
web : www.nevada.com.tr e-mail : nevada@nevada.com.tr

İÇİNDEKİLER

1 AKSESUARLARIN TAKILMASI	1
2 İLK KULLANIMA HAZIRLIK	1
2.1 Kemer Askısının Takılması	1
2.2 Bataryanın Sökülmesi / Takılması	1
3 TEMEL ÇALIŞTIRMA	2
3.1 Açma / Kapama Düğmesi	2
3.2 Kanal Seçici	2
3.3 Gönderme	2
3.4 Yukarı / Aşağı Tuşları	2
3.5 PRG Tuşlar [1]	2
3.6 PRG Tuşlar [2]	2
3.7 PTT Tuşu	3
3.8 Acil Durum Tuşu	3
3.9 Bataryanın Şarj Edilmesi	3
3.10 Kemer Askısı	3
3.11 Uyarı Işığı	3
3.12 Anten konektörü	3
3.13 Batarya	3
3.14 Aksesuar Bağlantı Soketi	3
4 LCD EKLAN	5
5 UYGUNLUK BEYANI	6
6 GARANTİ BELGESİ	7
7 GARANTİ VE SERVİS HİZMETLERİ	8
8 NOTLAR	9

CE1177 Ⓢ

NOTLAR

UYARILAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR



- Cihazın içinde kullanıcıyı ilgilendiren hiçbir parça yoktur.
- Cihazı asla yetkisiz kişilere açtırmayınız veya açmaya çalışmayınız. Cihazın yazılım veya elektronik donanımında yapacağınız / yaptıracağınız tüm değişiklikler ve orjinal olmayan aksesuarlar cihazınızda kalıcı hasarlar oluşturabilir.
- Cihazı mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak kullanınız.
- Cihaza yetkili servislerimiz dışında donanımsal veya yazılımsal bir müdahalenin olması halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalır .
- Kullanım kitapçığında belirtilen hususlara aykırı fiiller sonucu oluşacak arıza ve zararlar garanti kapsamı ve firmanın sorumluluğu dışındadır !
- Cihazla görüşme yaparken anten kısmına dokunmayınız.
- Cihazı antenden tutarak taşımayınız.
- Cihazın temizliğini hafif nemli bir bezle yapınız asla deterjan vs. kimyasallar kullanmayınız.
- Cihazı düşme, darbe, kimyasal maddeler vs. gibi dış etkenlerden koruyunuz. Cihazın içine sıvı, gaz, toz vs. kaçmasına izin vermeyiniz.
- Cihazı cep telefonları gibi cihazların kullanımının yasak veya sakıncalı olduğu yerlerde (uçak vs.) kullanmayınız.
- Telsiz cihazlarının kullanımı hastaneler, elektronik tıbbi cihaz kullanılan yerler, hava alanları gibi hassas elektronik cihazların bulunduğu ortamlarda sakıncalı olabilir. Bu hususlarda ortamın kurallarına tam olarak uyunuz.
- Telsiz cihazları, işitme cihazlarında parazite yol açabilir.
- Kullanım ömrü dolmuş bataryalar ve elektronik cihazlar ilgili kurum ve kuruluşlarca belirtilen şekilde, çevre ve insan sağlığını etkilememesi için hurdaya ayrılmalı ve imha edilmelidir. Ruhsata tabi olan Telsiz cihazlarının kullanımdan kaldırılması için ilgili kurumdan izin alınması gerekmektedir.

TANITIM

Almış olduğunuz ürün Uluslararası R&TTE, CE ve Ulusal T&TEE, EEE Düzenlemelerine uygun olarak üretilmiştir.

Sağlamlık ve Dayanıklılık olarak MIL-STD 810C,D,E,F,G Amerikan Askeri Standartları ve IP-54, IP-67 Su Geçirmezliği Uluslararası Akredite Test Laboratuvarlarınca onaylanmıştır.

Cihazınızı Kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kitabının tamamını dikkatle okuyunuz, ilave bilgi gereksinimi duymanız halinde resmi internet sitesi olan www.unimo.com.tr yi ziyaret ederek bu bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Cihazınız bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanıcı tarafından kolayca kullanıma hazır hale getirilir, özel bir montaj gerektirmez.



GARANTİ VE SERVİS HİZMETLERİ

Telsiz Cihazınızın Kullanım Ömrü 10 Yıldır ve 2 (iki) yıl garantilidir. Telsiz Cihazınız ile ilgili her türlü yedek parça ve malzeme en az 10 Yıl süreyle aşağıda bilgileri verilen adresten temin edilebilir.

Merkez Servise Kargo ile gönderimde bulunacak kullanıcıların isim, telefon, açık adres ve şikayetlerini yazmalarını önemle hatırlatırız. Cihazınız taşıma esnasında zarar görmeyecek uygun ambalaj ve kutu kullanılarak paketlenmelidir.

Kargoda oluşacak hasarlardan firmamızın sorumlu olmadığını hatırlatmak isteriz. Merkez Servisimiz ISO9001:2008 ve TSE 13100 Servis kalite standartlarında hizmet sunmaktadır.

MERKEZ SERVİS VE YEDEK PARÇA DAĞITICISI NEVADA ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Rauf Orbay Cad. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane
34940 Tuzla / İSTANBUL
Tel : 0216 427 7070
Fax : 0216 446 2424
e-mail : nevada@nevada.com.tr
web sitesi : www.nevada.com.tr

Uyarı :

Lütfen cihazınızı servise getirmeden veya kargo ile göndermeden önce 0(216) 427 70 70 numaralı teknik servis bilgi hattımızı arayıp veya internet sitemizde bulunan Teknik Servis Bölümünü kullanarak arızayı danışınız. Bu gereksiz para ve vakit kaybını önleyecektir.









■ KUTUNUN AÇILMASI VE EKİPMANIN KONTROLÜ

Cihazınızın kutusunu dikkatli bir şekilde açınız, Bu özel kutu cihaz ve aksesuarlarını dışarıdan gelecek darbelere karşı korumalı olarak üretilmektedir, yinede muhtemel taşıma işlemi sırasında meydana gelebilecek hasarlarla ilgili mutlaka taşıma firmanızla temas kurun ve aşağıda listede belirtilen parçaların cihazınızla birlikte kutuda olduğunu kontrol ediniz.

■ CİHAZLA BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

AKSAM	MİKTAR
Anten*	1
El Askısı	1
Bel Askısı	1
Batarya	1
Şarj Cihazı	1
Batarya Uyarı Beyanı	1
Kullanım Kitabı	1

* Kısa tipte olabilir * Frekans Bandına göre farklılık gösterir.

		
Anten	Şarj Cihazı	Bel Askısı
		
Kullanım Kitabı	El Askısı	Batarya

Declaration of Conformity

Uygunluk Beyanı

UNIMO Technology Co., Ltd
VHF FM TRANSCEIVER PZ-100 - PZ-100NW
VHF/FM El Telsizi PZ-100 - PZ-100NW
UHF FM TRANSCEIVER PZ-400NW
UHF/FM El Telsizi PZ-400NW

Üretim Yeri :
Manufactured at :

UNIMO Technology Co., Ltd.

479-12 Bangbae-3Dong, Seocho-Gu Seoul, KOREA 137-820

Yukarıda model numaralanbelirtilen ürünlere aşağıda belirtilen tüm testlerin yapıldığını ve Avrupa Birliği'nin 1999/5/EC numaralı direktifine uygun olduğunu beyan ederiz.

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Art.3.1.a) EN 60950-1:2006

Art.3.1.b) ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-1 V1.6.1


EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3: 1995+A1:2001

Art.3.2) ETSI EN 300 086-2: V.1.1.1

TIMCO Engineering, Inc.

Identification mark: 1177 (Notified Body number)

Tanımlama No.: 1177 (Onaylanmış Kuruluş)

CE1177 

Teknik Dosyanın Muhafaza Edildiği Yer :

Technical Documentation kept at: UNIMO Technology Co., Ltd.

Technical Construction File No.: TK-CR10005 - TK-CR10044

Teknik Dosya No. :

(Manufacturer)

Hwan-Dae Kim / Chief Engineer

Hwan-Dae Kim / Baş Mühendis



January 06, 2010

06 Ocak 2010

(Signature of authorized person)

Yetkili İmzası

STANDART ÖZELLİKLER

	PZ-100	PZ-100NW	PZ-400NW
FREKANS BANDI (MHz)	134 - 174	134 - 174	400 - 470
RF ÇIKIŞ GÜCÜ	5W	5W	
KANAL SAYISI	128/256/512	512	
GÜÇ KAYNAĞI	DC 7.5V		
BOYUTLAR	56 mm X 112,2 mm X 31,9 mm		
AĞIRLIK	249g Anten ve Batarya Dahil.		


AYARLAR

KANAL AYARLARI

KANAL	GÖNDERME FREKANSI	ALMA FREKANSI	CTCSS / DCS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

HAZIRLIK


BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ




Şarj cihazınızın AC soketini 220 VAC prize takınız, tüm uyarı ışıkları kısa bir süre yanıp sönecektir.

Boş Bataryayı tek veya telsize takılı olarak şarj cihazına yerleştiriniz, akıllı şarj cihazınız önce bataryanın durumunu ölçmek için kısa bir süre bekleyecek ve kırmızı şarj ışığı yanacak ve şarj işlemi ön kısım öncelikli olarak başlayacaktır, ön veya arka şarj işlemi tamamlandığında yeşil uyarı ışığı yanacaktır. Bataryalar fabrikada şarj edilmemektedir, ilk kullanımdan önce muhakkak kesintisiz olarak şarj edilmelidir.

BATARYANIN TAKILMASI - ÇIKARTILMASI




Bataryayı cihazın arka kısmındaki yatağa oturacak şekilde tutup alt kilitten çıt sesi duyuluncaya kadar yukarı doğru itiniz. Batarya kilitlenecektir.



Bataryayı çıkarmak için cihazın altında bulunan kilidi ok yönünde basılı tutup bu esnada bataryayı aşağıya doğru yavaşça çekiniz, yatağından alınız.

KEMER ASKISININ TAKILMASI - ÇIKARTILMASI



Kemer askısını batarya üzerindeki yuva kanalına oturup çıt sesi duyuluncaya kadar itiniz. Çıkartmak için Kemer askısı üzerinde bulunan mandalı tutup çekiniz.

■ KONTROLLER

1. UYARI IŞIĞI

Uyarı ışığı Göndermede Kırmızı, Almada Yeşil renk yanar. Batarya seviyesini düşük olması durumunda kırmızı renkte yanıp sönecektir.



2. KANAL SEÇİCİ

1-512 Kanalı seçmek için kullanılır.

3. AÇMA-KAPAMA / SES DÜĞMESİ

Telsizi açmak için düğmeyi saat yönünde çeviriniz, istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız, kapatmak için saat yönünün tersine çit sesi duyuluncaya kadar çeviriniz.

4. PTT (Bas Konuş)

Konuşmak için PTT butonuna basınız ve konuşma süresince basılı tutunuz, bıraktığınızda cihazınız otomatik olarak alma durumuna geçecektir.

5. MENÜ TUŞLARI

Kanal tarama, Y/D Çıkış Gücü ve Diğer Menü Seçenekleri.

6. İZLEME TUŞU

CTCSS, DCS Susturma özelliğini iptal etmek için kullanılır.


7. ACİL DURUM SİRENİ - ORTAM BİLGİSİ

Basıldığında Ortam Sesi ve Acil Durum Bilgisini gönderir.

8. MIC-SP KAPAĞI

Kulaklık - Mikrofon bağlantısı için kullanılır.

■ ÇALIŞTIRMA




Açma :

Açma / Kapama düğmesini saat yönünde çevirerek cihazı açınız ve ses seviyesini ayarlayınız, cihaz bekleme durumunda olacaktır.




Ses Seviyesinin Ayarlanması :

Ses seviyesini ayarlamak için İzleme tuşuna basınız ve ses düğmesinin seviyesini istediğiniz seviyeye gelinceye kadar saat yönünde çeviriniz.



Kanal Seçimi :

İstenilen kanala geçmek için kanal seçme düğmesini çeviriniz, kanal no. saat yönünde artar.



Gönderme :

Konuşma yapmak için PTT tuşuna basınız ve telsiz cihazınıza 5-7 cm. uzaktan konuşunuz.



Aksesuar Kullanımı :

Kulaklık Mikrofon Seti bağlantısı için kullanılır, Bu kapak Mikrofon bağlantısı yok ise kapatılmalıdır.



Kullanımı Kolaylaştırıcı Yazılım Özellikleri :

TOT Çıkış Zaman sayacı, CTCSS, DCS Ton Kod Susturma, BS Batarya süre uzatıcı seçilebilir.